

Промышленный светодиодный светильник PromZar Line 200-2X L1000 подвесное крепление

<https://svzar.ru/item/101693>

Возможно низковольтное исполнение 12В, 24В, 36В, 48В,
60В или расширенный диапазон от 36В до 280В
Любая цветовая температура от 2700 до 6500К



Светильники серии **PromZar Line** могут иметь следующие параметры

- Длина от 0,5 до 3 метров.
- Мощность от 20 до 550 Вт.
- Три типа крепления консольное, поворотное и подвесное.

Промышленный светодиодный светильник **PromZar Line 200-2X L1000 подвесное крепление** отличаются стабильностью светового потока в широком диапазоне питающих напряжений от 150 до 280 вольт.

Светодиоды нового поколения обладают оптимальной световой температурой и отличной энергоэффективностью на рынке в соотношении люмен/ватт.

Корпус: выполнен из алюминиевого профиля.

Форма корпуса исключает накопление снега на поверхности. Благодаря этому на светильнике не образуются **сосульки**.

Торцевая крышка изготавливается методом литья под давлением.

Материал стеклонаполненный полиамид ПА-6 с добавлением специальных добавок для защиты от ультрафиолета.

Защитное стекло: Поликарбонат с защитой от ультрафиолета

Светодиоды: производства **Samsung, LG, Seul, Osram** эффективность более **180 Л/Вт**.

Блок питания: активный корректор мощности >0.98, встроенная защита от перегрева, защита от скачков напряжения до **380 В**, широкий диапазон рабочих температур от -65 С до +50 С, низкие пульсации светового потока ~0,1%

Защита от перегрева блока питания. При достижении максимально разрешённой температуры мощность светильника плавно снижается. Такой подход продлевает срок службы блоков питания.

Дополнительные возможности.

1. Светильники могут быть укомплектованы Фотореле.*

2. Поддержка диммирования PWM (ШИМ); 1-10В; Резистор *
3. Поддержка диммирования DALI**
4. Поддержка двух режимов работы 20% или 100%*

* Светильники с данной опцией изготавливаются на заказ. Срок изготовления от 5 до 20 дней.

**Светильники с данной опцией изготавливаются на заказ. Срок изготовления от 10 до 35 дней

Внимание!

Светильник необходимо установить на те крепления и таким образом как предусмотрено производителем.

Нельзя переставлять крепления, переворачивать или разворачивать светильник (без согласования с производителем)

Это связано с тем, что в светильнике предусмотрены дренажные отверстия, благодаря которым в светильнике не скапливается конденсат.

Если светильник **перевернуть**, то это приведёт к накопления влаги и светильник выйдет из строя.

Данная поломка не будет считаться гарантийной.