

StreetZar line 150-2X L-1000

<https://svzar.ru/item/110076>

Низковольтное исполнение на 12В, 24В, 36В, 48В и 60В, а также расширенный диапазон от 36В до 280В.



Цветовая температура: от 2700 до 6500К.

Область применения: освещение городских улиц, парков, пешеходных переходов, автозаправок, площадей, дворов, складов, промышленных производств, железнодорожных платформ и других объектов.

Обновленная серия светильников StreetZar Line обладает рядом преимуществ:

- Меньший вес;
- Более доступная цена;
- Сохранение всех светотехнических характеристик, доступных для светильников серии StreetZar.

Светильники StreetZar Line выпускаются с потребляемой мощностью от 20 до 750 Вт. Они отличаются стабильностью светового потока в широком диапазоне питающих напряжений.

Светодиоды нового поколения обеспечивают оптимальную цветовую температуру и являются самыми энергоэффективными на рынке в соотношении люмен на ватт.

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, а его форма исключает накопление снега на поверхности.

Торцевая крышка изготавливается методом литья под давлением из стеклонеполненного полиамида ПА-6 с добавлением специальных добавок для защиты от ультрафиолетового излучения. Защитное стекло выполнено из поликарбоната с аналогичной защитой.

В светильниках используются светодиоды производства Samsung, LG и Seul, эффективность которых превышает 168 Л/Вт.

Блок питания:

- Активный корректор мощности >0,98;
- Встроенная защита от перегрева;
- Защита от скачков напряжения до 380 В;
- Широкий диапазон рабочих температур от -65 °С до +50 °С;
- Низкие пульсации светового потока ~0,1%.

Защита от перегрева блока питания.**Дополнительные возможности:**

- Светильники могут быть укомплектованы фотореле;
- Поддержка диммирования PWM (ШИМ);
- Поддержка диммирования DALI;
- Два режима работы: 20% или 100%.

Светильники с этими опциями изготавливаются на заказ. Сроки изготовления варьируются от 5 до 20 дней.

Внимание!

Светильник должен быть установлен на те крепления и в том положении, которое предусмотрено производителем.

Запрещается изменять крепления, переворачивать или разворачивать светильник без согласования с производителем.